



安装板尺寸

技术要求

1. 产品无严重损伤、缺针、长短针、旋转针等现象；插针镀层无脱落、起皮、发黄现象。
2. 适用基板厚度1.2~2.0mm。
3. 铜针在底座中的固定力大于25N。
4. 针座2~5A打K在两边第一针，针座6~12A打K在两边第2针；
5. 相同规格产品不同厂家的应能互换。

图	件	用	(通)	符
日	期	号	字	底
底	图	号	图	号
底	图	号	图	号

孔数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0
B	5.9	7.9	9.9	11.9	13.9	15.9	17.9	19.9	21.9	23.9	25.9	27.9
C	0.9	1.9	3.9	5.9	7.9	9.9	11.9	13.9	15.9	17.9	19.9	21.9

带针插座		PH-2~13BH		(HX20007-2~13BH)		材	料	针座:尼龙 PA66
设计	处数	更改	文件	号	标准	图	样	标
校核	对	面	号	号	化	样	标	记
审	工	日	期	期	日	期	期	日
工	艺	期	号	号	号	号	号	号
		2013.5.11						
共	1	页	第	1	页	比	重	1:1
			浙江红星电业有限公司					