# **FL1**-Sicherungshalter für Sicherungseinsätze bis 125 V / **FL1**-Fuseholder for fuse links up to 125 V / **FL1**-Porte-fusible pour fusibles jusqu'à 125 V



Gehäuse / Housing / Corps:
aus Thermoplast / out of thermoplastic / de matière thermoplastique
(UL 94-V0, wärmeformbeständig / heat-resistant / résistante à la chaleur)

Anschlüsse / Connections / Connexions:
Doppelfederkontakt, Kupferlegierung, verzinnt /
leaf spring connector systems, copper alloy, tinned /
contact à ressort double, alliage cuivreux, étamé

Farbe / Colour / Couleur:
schwarz / black / noir

Verpackungseinheit / Packaging unit / Emballage:
100 Stück / pieces / pièces

| Artikel-Nr.<br>Article-No.<br>Réf. d' article | Bezeichnung<br>Description<br>Définition | Kontakttemperatur<br>Contacttemperature<br>Températuredescontacts | Gewicht/St.<br>Weight/pcs.<br>Poids/pcs. |
|---|---|---|---|
| 178.6764.0001 | komplett / complete / complèt | max. 130°C | ≈ 1,5 g |

zugehörige Sicherungseinsätze siehe Seite 10-11, 21, 65/ corresponding fuse links see page 10-11, 21, 65/ fusibles correspondant voir page 10-11, 21, 65

Der FL1-Sicherungshalter läßt sich in nahezu beliebiger Anzahl aneinanderreihen. Das unten gezeigte Lochbild wurde bis zu einer Anzahl von 8 Haltern geprüft. Die Anschlüsse des Halters passen auch in ein 7,62 mm-Raster. /
The FL1-Fuseholder can be mounted in a row in nearly any number. The below declared hole-picture was tested up to a number of 8 holders. The terminals of the holder will also fit into a 7,62 mm pitch. /
Le FL1-Porte-fusible peut monter en ligne nombreux. Le dessin ci-dessous était vérifié pour un nombre jusqu'à 8 portes-fusibles. Les contacts sont à utiliser aussi pour des dimensions 7,62 mm.

Maße in mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm

