# Trousse de lampes fluorescentes et accessoires



## Caractéristiques

- Les ensembles d'éclairage sont offerts en largeurs de 18, de 24 et de 48 po.
- Composants certifiés CSA et UL.
- Tension de service de 115 V c.a., 60 Hz
- Comporte un interrupteur manuel, une prise de service de 115V, une lentille en plastique durable et un cordon d'alimentation de 6 pi (sans fiche).
- Peut être monté dans un profilé pour systèmes d'éclairage, boulonné à travers l'armoire ou fixé au moyen d'une bande aimantée (vendue séparément - voir le tableau ci-dessous).
- 1¾ po de hauteur x 4 ½ po de profondeur.
- Fini blanc.
- Utilise un tube fluorescent T8 standard de 18, 24 ou 48 po (non compris).
- Montage au moyen d'une bande aimantée
    - Ne peut être utilisé que sur les armoires en acier doux.

## Accessoires

| Part No. | Description |
|---|---|
| **FLK18T8**[1] | 18" Fluorescent Light Kit 115V |
| **FLK24T8**[1] | 24" Fluorescent Light Kit 115V |
| **FLK48T8**[1] | 48" Fluorescent Light Kit 115V |
| **FLK18MM** | Magnet mount for 18" and 24" kit |
| **FLK48MM** | Magnet mount for 48" light kit |

[1] T8 fluorescent bulb not included

*Les données sont sujettes à changement sans préavis.*

© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.