



ZIISOR 致哲  
Antenna

## TXWF-BLG-26 天线规格书

2.4/5.8GHz 玻璃钢天线

N-J 接口 (N 公头)

**成都致哲科技有限公司**

Chengdu Ziisor Technology Co.,Ltd

## 第一章 产品简介

TXWF-BLG-26 是一款 2.4/5.8GHz 双频段的玻璃钢天线，天线尺寸约 260mm，N-J 接口（N 公头）。天线外壳采用玻璃纤维材料，内含多组天线振子，具有增益高、通讯距离远等优点。该天线防水、防晒、防风、密封性强，可广泛用于野外等环境恶劣的地方。正由于玻璃钢天线的高稳定性和可靠性，同时也可用于无线终端设备、基站、网关、无线模块、AP、路由器、无线数传电台等要求较高的地方。

## 第二章 规格参数

电气参数	
频率范围	2.4/5.8GHz
	2.4-2.5;5.15-5.85GHz
天线增益	8dBi
电压驻波比	≤2.0
极化方向	垂直极化
辐射方向	全向
水平波瓣宽度	360°
垂直波瓣宽度	80° (±3°)
输入阻抗	50Ω
功率容量	100W
其他参数	
天线尺寸	260mm
净重	105(±5g)
整体重量(含包装)	155(±5g)
天线直径	Φ20mm
天线材质	玻璃钢
接口方式	N-J (N 公头)
工作温度	-40℃~+85℃
储存温度	-40℃~+85℃




### 第三章 内部结构




## 第五章 天线特性

### 电压驻波比 (VSWR)



### 史密斯圆图 (Smith chart)



## 第四章 常见问题

- 天线频率必须和无线设备频率匹配，否则通信效果不佳；
- 通信频率越低，波长越长，绕射性能越好；
- 当存在直线通信障碍时，通信距离会相应的衰减；
- 请注意天线辐射方向，天线安装方向不正确导致传输距离近；
- 地面吸收无线电波，靠近地面测试效果较差，建议提高高度；
- 海水具有极强的吸收无线电波能力，故海边测试效果不佳；
- 天线附近有金属物体或置于金属壳内，信号衰减会非常严重；
- 天线与通信设备阻抗匹配程度差会导致通信效果差。

# 成都致哲科技有限公司

Chengdu Ziisor Technology Co.,Ltd

## CONTACT US

公司全称 NAME	成都致哲科技有限公司
公司电话 NUMBER	028-61542639 13547243087
官方网址 WEBSITE	<a href="http://www.ziisor.com">www.ziisor.com</a>
商务合作 BUSINESS	sales@ziisor.com
技术支持 SUPPORT	support@ziisor.com
公司地址 ADDRESS	四川省成都市高新西区西区大道199号模具工业园B5

