

8E

ロッキングトグルスイッチ Lever Lock Toggle Switches

RoHS対応品

RoHS
Compliance

■特長

8Eロッキングトグルスイッチは、操作部に不用意な力が加わった場合にも動作しないようロック装置を有しておりますので、特に誤動作が起きやすい場所に使用するのに適しています。またこのスイッチは4色のカラーキャップを使い分けることにより、パネルデザインの向上にも役立ちます。操作方法については、60ページをご参照ください。

■Features

The 8E Lever Lock Toggle Switch is locked in position to prevent accidental operations. Caps of four colors are available for switch identification and to enhance front panel appearance. See page 60 diagram for switch operation.

■品種一覧表/Table of Part Numbers

端子形状 Terminal Style	スイッチ特性 Switching Function	極数 Number of poles	単極 1-pole	2極 2-pole	3極 3-pole	4極 4-pole
はんだ端子 S/D	ON — ON		★ 8E1011-Z ★ 8E1011C-Z	☆ 8E2011-Z ☆ 8E2011C-Z	★ 8E3011-Z	★ 8E4011-Z
	ON — OFF — ON		☆ 8E1021-Z ★ 8E1021C-Z	★ 8E2021-Z ★ 8E2021C-Z	★ 8E3021-Z	★ 8E4021-Z
	(ON) — OFF — (ON)		★ 8E1041-Z	★ 8E2041-Z		
	ON — OFF — (ON)		★ 8E1051-Z	★ 8E2051-Z		
	ON — (ON)		☆ 8E1061-Z	★ 8E2061-Z		
PC端子 P/C	ON — ON		★ 8E1012-Z ★ 8E1012C-Z	★ 8E2012-Z ★ 8E2012C-Z	★ 8E3012-Z	▲ 8E4012 Z
	ON — OFF — ON		☆ 8E1022-Z ★ 8E1022C-Z	▲ 8E2022-Z ★ 8E2022C-Z	▲ 8E3022-Z	▲ 8E4022 Z
	(ON) — OFF — (ON)		▲ 8E1042-Z	▲ 8E2042-Z		
	ON — OFF — (ON)		▲ 8E1052-Z	▲ 8E2052-Z		
	ON — (ON)		▲ 8E1062-Z	▲ 8E2062-Z		

■プリント基板孔あけ寸法Page 66.

PC Hole Layouts

■パネル抜孔図Page 66.

Panel Cut-Out Dimensions

■端子形状の種類Page 40.

Terminal Styles


■標準付属部品/Standard Accessories

《添付部品/Supplied separately》

部 品 名 Part Name	ロックナット Hex Nut	ロックワッシャー Lockwasher	ロッキングリング Locking Ring	カラーキャップ Color Cap		
形名 Part No.	140008010241	140008030051	140008020062	寸法図 Dimensions	色 調 Color	形名 Part No.
寸 法 図 Dimensions					シルバー Silver	140000470058
					黒 Black	140000470059
表面処理 Finish	ニッケルメッキ Nickel plated	亜鉛メッキ 三価クロメート処理 Zinc plated	亜鉛メッキ 三価クロメート処理 Zinc plated		赤 Red	140000470060

カラーキャップは、標準色としてシルバーを取り付けてあります。他のカラーをご要望の場合は、形名にてご指定ください。別売となります。
The standard cap color is silver. If a different color is required, specify part number.


■ 特性別ロック形状/Lock Types By Function





■ 操作方法/Operation Method

動作させる場合レバーを引き上げて動作させてください。

Pull up the lever to actuate switch to desired position.



単極双投/SPDT





ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

スイッチ特性 Switching function	キー溝 Key way	キー溝 Key way	キー溝 Key way
形名 Part No.			
8E101■-Z	ON	—	ON
8E102■-Z	ON	OFF	ON
8E104■-Z	(ON)	OFF	(ON)
8E105■-Z	ON	OFF	(ON)
8E106■-Z	ON	—	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2-3	—	2-1

■印の形名確認は、50 ページの品種一覧表をご参照ください。
■ : See page 50.

2極双投/DPDT





ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

スイッチ特性 Switching function	キー溝 Key way	キー溝 Key way	キー溝 Key way
形名 Part No.			
8E201■-Z	ON	—	ON
8E202■-Z	ON	OFF	ON
8E204■-Z	(ON)	OFF	(ON)
8E205■-Z	ON	OFF	(ON)
8E206■-Z	ON	—	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2-3 5-6	—	2-1 5-4

■印の形名確認は、50 ページの品種一覧表をご参照ください。
■ : See page 50.

3極双投/3PDT





ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

スイッチ特性 Switching function	キー溝 Key way	キー溝 Key way	キー溝 Key way
形名 Part No.			
8E301■-Z	ON	—	ON
8E302■-Z	ON	OFF	ON
接続端子 Connecting terminals	2-3 5-6 8-9	—	2-1 5-4 8-7

■印の形名確認は、50 ページの品種一覧表をご参照ください。
■ : See page 50.

4極双投/4PDT



ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

スイッチ特性 Switching function	キー溝 Key way	キー溝 Key way	キー溝 Key way
形名 Part No.			
8E401■-Z	ON	—	ON
8E402■-Z	ON	OFF	ON
接続端子 Connecting terminals	2-3 5-6 8-9 11-12	—	2-1 5-4 8-7 11-10

■印の形名確認は、50 ページの品種一覧表をご参照ください。
■ : See page 50.

(ON) は、モーメンタリーです。
(ON) : Momentary.